

مشخصات خازنهای مورد استفاده در الکتروموتورهای تولیدی سری

مشخصات خازنهای مورد استفاده در الکتروموتورهای سری ML نوع S3 (خازن استارت به همراه خازن دائم)

مدل - سایز فریم - تعداد قطب قدرت KW	ولتاژخازن V / ظرفیت خازن MF	
	خازن استارت Start Cap	خازن راه انداز دائم Run Cap
ML711-2-0.37KW	75uf / 250V	12uf / 450V
ML712-2-0.55KW	100uf / 250V	16uf / 450V
ML801-2-0.75KW	100uf / 250V	20uf / 450V
ML802-2-1.1KW	150uf / 250V	25uf / 450V
ML90S-2-1.5KW	200uf / 250V	40uf / 450V
ML90L-2-2.2KW	250uf / 250V	50uf / 450V
ML711-4-0.25KW	50uf / 250V	14uf / 450V
ML712-4-0.37KW	75uf / 250V	16uf / 450V
ML801-4-0.55KW	100uf / 250V	20uf / 450V
ML802-4-0.75KW	150uf / 250V	25uf / 450V
ML90S-4-1.1KW	150uf / 250V	30uf / 450V
ML90L-4-1.5KW	200uf / 250V	40uf / 450V
ML100L-2-3KW	400uf / 250V	50uf / 450V
ML100L1-4-2.2KW	300uf / 250V	40uf / 450V
ML100L2-4-3KW	400uf / 250V	50uf / 450V
ML112M-4 -3.7KW	500uf / 250V	60uf / 450V

مشخصات خازنهای مورد استفاده در الکتروموتورهای سری YCL نوع S3 (خازن استارت به همراه خازن دائم)

مدل - سایز فریم - تعداد قطب قدرت KW	ولتاژخازن V / ظرفیت خازن MF	
	خازن استارت Start Cap	خازن راه انداز دائم Run Cap
YCL80A-2-0.37KW	75uf / 300V	16uf / 450V
YCL80B-2-0.55KW	100uf / 300V	20uf / 450V
YCL80C-2-0.75KW	100uf / 300V	25uf / 450V
YCL80A-4-0.25KW	75uf / 300V	12uf / 450V
YCL80B-4-0.37KW	75uf / 300V	16uf / 450V
YCL80C-4-0.55KW	75uf / 300V	20uf / 450V
YCL90S-2-1.1KW	100uf / 300V	30uf / 450V
YCL90L-2-1.5KW	250uf / 300V	35uf / 450V
YCL90S-4-0.75KW	250uf / 300V	30uf / 450V
YCL90L-4-1.1KW	200uf / 300V	35uf / 450V
YCL100L-2 - 2.2KW	200uf / 300V	40uf / 450V
YCL100L1-4 -1.5KW	500uf / 300V	45uf / 450V
YCL100L2-4-2.2KW	300uf / 300V	50uf / 450V
YCL112M-2-3KW	400uf / 300V	50uf / 450V
YCL112M1-4-2.2KW	400uf / 300V	45uf / 450V
YCL112M2-4 -3KW	300uf / 300V	50uf / 450V
YCL132SA-4 -3KW	400uf / 300V	50uf / 450V
YCL132B-4 -4KW	400uf / 300V	50uf / 450V

مشخصات خازنهای مورد استفاده در الکتروموتورهای سری MY نوع S1 (خازن دائم)

مدل - سایز فریم - تعداد قطب قدرت KW	ولتاژخازن / ظرفیت خازن MF	
	خازن استارت Start Cap	خازن راه انداز دائم Run Cap
MY631-2-0.18KW	-	8uf / 450V
MY632-2-0.25KW	-	10uf / 450V
MY631-4-0.12KW	-	6uf / 450V
MY632-4-0.18KW	-	8uf / 450V
MY711-2-0.37KW	-	12uf / 450V
MY712-2-0.55KW	-	16uf / 450V
MY711-4-0.25KW	-	12uf / 450V
MY712-4-0.37KW	-	16uf / 450V
MY801-2-0.75KW	-	20uf / 450V
MY802-2-1.1KW	-	30uf / 450V
MY801-4-0.55KW	-	20uf / 450V
MY802-4-0.75KW	-	30uf / 450V
MY90S-2-1.5KW	-	40uf / 450V
MY90L-2-2.2KW	-	50uf / 450V
MY90S-4-1.1KW	-	30uf / 450V
MY90L-4-1.5KW	-	45uf / 450V

مشخصات خازنهای مورد استفاده در الکتروموتورهای سری MC نوع S2 (خازن استارت)

مدل - سایز فریم - تعداد قطب قدرت KW	ولتاژخازن / ظرفیت خازن MF	
	خازن استارت Start Cap	خازن راه انداز دائم Run Cap
MC711-2-0.18KW	75uf / 250V	-
MC712-2-0.25KW	75uf / 250V	-
MC801-2-0.37KW	100uf / 250V	-
MC802-2-0.55KW	150uf / 250V	-
MC90S-2-0.75KW	200uf / 250V	-
MC90L-2-1.1KW	250uf / 250V	-
MC100L-2-2.2KW	400uf / 250V	-
MC711-4-0.12KW	75uf / 250V	-
MC712-4-0.18KW	75uf / 250V	-
MC801-4-0.25KW	100uf / 250V	-
MC802-4-0.37KW	100uf / 250V	-
MC90S-4-0.55KW	150uf / 250V	-
MC90L-4-0.75KW	150uf / 250V	-
MC100L1-4-1.1KW	400uf / 250V	-
MC100L2-4-1.5KW	400uf / 250V	-
MC112M-4-2.2KW	3x300uf / 250V	-

مشخصات خازنهای مورد استفاده در الکتروموتورهای سری YC نوع S2 (خازن استارت)

مدل - سایز فریم - تعداد قطب قدرت KW	ولتاژخازن / ظرفیت خازن MF	
	خازن استارت Start Cap	خازن راه انداز دائم Run Cap
YC80A-2 -0.37KW	100uf / 250V	-
YC80B-2 -0.55KW	150uf / 250V	-
YC80C-2 -0.75KW	150uf / 250V	-
YC80A-4 -0.25KW	100uf / 250V	-
YC80B-4 -0.37KW	100uf / 250V	-
YC80C-4 -0.55KW	150uf / 250V	-
YC90S-2 -1.1KW	200uf / 250V	-
YC90L-2 -1.5KW	2x200uf / 250V	-
YC90S-4 -0.75KW	2x100uf / 250V	-
YC90L-4 -1.1KW	2x100uf / 250V	-
YC100L-2 -2.2KW	2x300uf / 250V	-
YC100L-4 -1.5KW	2x200uf / 250V	-
YC112M-4 -2.2KW	2x300uf / 300V	-